

**6. Свидетельство о приёмке**

**М.П.**

\_\_\_\_\_  
(начальник ОТК) (подпись)

\_\_\_\_\_  
(контролёр ОТК) (подпись)

**7. Свидетельство об упаковывании.**

Упаковку произвел \_\_\_\_\_  
1  
(номер упаковщика)

Изделие после упаковки принял \_\_\_\_\_  
(подпись)

**8. Сведения о рекламациях.**

8.1. При отказе в работе или неисправности часов в период действия гарантийных обязательств потребителем должен быть составлен акт о необходимости ремонта и отправки часов изготовителю или вызова его представителя.

8.2. Регистрируются все рекламации и их краткое содержание согласно таблице 1.

Таблица 1

Содержание рекламации	Дата предъявления	Результат рассмотрения рекламации	Примечание

**Первичные часы цифровые**

**ПЧЦ – КМ**

**Паспорт**

**КАА. 0002.00.00 ПС**

2016г.

Первичные часы цифровые ПЧЦ-КМ ( в дальнейшем – часы) предназначены для выработки информации о шкале времени и дальнейшей передачи этой информации по двухпроводной линии связи к вторичным часам. Часы позволяют подключить к ним до 30 вторичных часов тип ВЧЦ-100.

## 1. Общие сведения об изделии

1.1. Наименование изделия: ПЧЦ – КМ

## 2. Основные технические данные и характеристики

- 2.1. Часы показывают текущее время в часах , минутах и секундах, а также число температуру окружающего воздуха (при наличии датчика температуры).
- 2.2. Начальная установка текущего времени осуществляется с помощью кнопок, расположенных на передней панели часов.
- 2.3. Питание часов осуществляется от сети переменного тока напряжением (220+-22) В 50 Гц.
- 2.4. Мощность, потребляемая часами от сети питания не более 20 ВА.
- 2.5. Часы сохраняют информацию о времени при аварийном отключении питающей сети в течение 1 года.
- 2.6. Средний суточный ход часов в нормальных условиях не более +/- 1 сек.
- 2.7. Часы позволяют подключить к ним до 30 вторичных часов типа ВЧЦ-100 или им аналогичных, а с используя усилители линии УЛ-К (1 - 10 штук) – до 300 штук.
- 2.8. Климатическое исполнение часов – УХЛ-4;
- 2.9 Средний срок службы, не менее 15 лет
- 2.10 Средняя наработка на отказ, не менее 10 000 часов
- 2.11 Габаритные размеры часов не более 260 x 180 x 85 мм.
- 2.12 Масса часов не более 2 кг.
- 2.13 Допустимая температура при транспортировке от -25°С до +40°С.

- 2.14 Исполнение ПЧЦ-КМ - IP44.
- 2.15 Консервации не подлежит.

## 3. Комплектность

3.1. В комплект поставки часов входят:

- Часы ПЧЦ-КМ.....1 шт.
- Вставка плавкая ВП1-1-0,5А-250 В .....1 шт.
- Паспорт КАА. 0002.00.00 ПС..... 1 экз.
- Упаковка.....1 шт.

## 4. Гарантии изготовителя (поставщика)

- 4.1. Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 12 мес. с момента ввода часов в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня приёмки.
- 4.2. Допустимый срок сохраняемости до ввода в эксплуатацию не более 60 месяцев со дня изготовления.
- 4.3. Дата ввода часов в эксплуатацию (заполняется потребителем)

-----  
(Дата)

-----  
(подпись лица, ответственного

-----  
(расшифровка подписи)

## 5. Подготовка к работе

- 5.1 Установите ПЧЦ-КМ в предназначенном для этого месте.
- 5.2 К разъёму «Линия» подключите часы ВЧЦ-100.
- 5.3 К разъёму «Вход» подключите линию радиотрансляции.
- 5.4 Подключите ПЧЦ-100 к сети 220 В.
- 5.5 Остановите часы кнопкой «Корр». Соответствующими кнопками установите текущее время. Запустите часы кнопкой «Корр».